

Instrucción: configurar el panel de control de un mychef Concept

Los parámetros a configurar **OBLIGATORIAMENTE** al cambiar o reinstalar cada placa de control son:

- Tipo de aparato: 4GN 2/3, 4GN 1/1, etc. (P3 - 01)
- Número de canales TSC (P3 - 02)
- Habilidad de la autolimpieza (P3 - 03)
- Tipo de motor (P3 - 04)

Esta instrucción explica como entrar en el menú de configuración y cambiar los parámetros.

1) Entrar en menú de configuración:

- Em modo convección, seleccionar la temperatura en "Off".

- A continuación, presionar simultáneamente los botones  y .

- El icono  se enciende

2) Presionar M3 para acceder al bloque 3

Bloque	Registro	Nombre	Parámetro	Editable
P3	00	Password	Contraseña del servicio técnico	159
	01	Type	Tipo de horno	PW(SAT)
	02	Tsc	Número de canales TSC (0 - 4)	PW(SAT)
	03	Autoclean	Tipo de autolimpieza	PW(SAT)
	04	FanConfig	Tipo de ventilador e inverter	PW(SAT)

Cambiar parámetros:

- 3) Presionar M3, el display muestra P3 00
- 4) Con la ayuda de la rueda, seleccionar el parámetro a modificar
- 5) Presionar PROG y cambiar el valor.
- 6) Presionar M3 de nuevo para confirmar.

P3 00 Password: 159

P3 01 Tipo de horno:

Valor	MODELO	REFERENCIA MK2	REFERENCIA MK3
0	MyChef S 4GN1/1	41SLXXXX	SC41LXXX
	Mychef S 4GN 1/1 transversal	41STXXXX	SC41TXXX
	MyChef S 6GN2/3	63SLXXXX	SC63LXXX
1	MyChef S 6GN1/1	61SLXXXX	SC61LXXX
2	MyChef S 9GN1/1	91SLXXXX	SC91LXXX
3	MyChef S 6GN1/1 Transversal	61STXXXX	SC61TXXX
4	MyChef L 6GN1/1	61LTXXXX	LC61TXXX
5	MyChef L 10GN1/1	11LTXXXX	LC11TXXX
6	MyChef L 20GN1/1	21LTXXXX	LC21TXXX
7	MyChef L 6GN2/1	62LTXXXX	LC62TXXX
8	MyChef L 10GN2/1	12LTXXXX	LC12LTXXX
9	MyChef L 20GN2/1	22LTXXXX	LC22TXXX
10	Demo		
11	Test		

P3 02 TSC canales:

Value	Oven
0	Sin TSC
2	Con TSC

Hornos con TSC: tienen una T en la 6ª posición de la referencia → XXXXTXX

Hornos sin TSC: tienen un 0 → XXXXX0XX

P3 03 Autolimpieza:

Auto clean	
0	Autolimpieza desactivada
1	Autolimpieza con recirculación MK2 serie S y serie L; MK3 serie L
2	Autolimpieza inyección directa MK3 serie S

MK2

Hornos con autolimpieza: tienen una A en la 7ª posición de la referencia → XXXXXXAX

Hornos sin autolimpieza: tienen un 0 → XXXXXX0X

MK3

Todos los modelos tienen autolimpieza, siempre activado.

P3 04 Tipo ventilador:

Value	Fan configuration	Modelos
0	2 velocidades motor monofásico	Serie S MK2
1	Motor trifásico + inverter INVERTEK	Serie L MK2 y MK3
4	4 velocidades motor monofásico	Serie S MK3

7) Para guardar la configuración y salir del menú de configuración, presionar el botón

START/STOP  durante unos segundos. NO APAGAR POR EL INTERRUPTOR.