

## Artikelnummer / Article number: LF3242814

### DEU

MOTOR LGB MFA80H30-VA

P2: 0,15/0,07Kw P1: 0,25/0,12Kw

230V 50/60Hz - 1,1/0,6A - 3250/1650 rpm

Welle Länge 66 mm

Welle  $\varnothing$  8 mm - Gewinde  $\varnothing$  6 mm

Kondensator 6,3  $\mu$ F

### ENU

MOTOR LGB MFA80H30-VA

P2: 0.15/0.07Kw P1: 0.25/0.12Kw

230V 50/60Hz - 1.1/0.6A - 3250/1650 rpm

shaft length 66 mm

shaft  $\varnothing$  8 mm - thread  $\varnothing$  6 mm

capacitor 6.3 $\mu$ F

### ESP

MOTOR LGB MFA80H30-VA

P2: 0,15/0,07Kw P1: 0,25/0,12Kw

230V 50/60Hz - 1,1/0,6A - 3250/1650 rpm

longitud eje 66 mm

$\varnothing$  eje 8 mm -  $\varnothing$  rosca 6 mm

condensador 6,3  $\mu$ F

### FRA

MOTEUR LGB MFA80H30-VA

P2: 0,15/0,07kW P1: 0,25/0,12kW

230V 50/60Hz - 1,1/0,6A - 3250/1650rpm

longueur arbre 66 mm

$\varnothing$  arbre 8 mm -  $\varnothing$  filetage 6 mm

condensateur 6,3 $\mu$ F

## ITA

MOTORE LGB MFA80H30-VA

P2: 0,15/0,07Kw P1: 0,25/0,12Kw

230V 50/60Hz - 1,1/0,6A - 3250/1650 rpm

lunghezza albero 66 mm

∅ albero 8 mm - ∅ filetto 6 mm

condensatore 6,3 µF